LogiLink

Universal-Steckernetzteil, 12 Watt

• mit Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz
• Eingang: AC 100-240V, 50/60 Hz, 0.6A max
• Ausgang: DC 3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/12V, 1A, 12W max
• einstellbare Ausgangsspannung per Drehschalter und Schlüssel
• Kabellänge: 1, 5 m
• Maße: (B)36 x (T)43 x (H)75 mm
• **Lieferumfang:** Universal Steckernetzgerät, Schüssel und 7 austauschbaren Adaptern

Anwendungsbeispiele:

- zur Stromversorgung vieler Elektrokleingeräte



Universal-Steckernetzteil, 12 Watt



inklusive 7 austauschbaren Adaptern



Universal-Steckernetzteil, mit einstellbarer Ausgangsspannung per Drehschalter

Produkt	Ausführung	Länge	Farbe	Herstellernummer	Bestellnummer
Universal Steckernetzgerät	12 Watt		schwarz	PA0167	11116473

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH

Erstellt: 4.11.26