

## LogiLink®

### Mobiler Zusatzakku, 10.000 mAh, 3 x USB, 1 QC Schnelllade-Port

#### Tragbares schlankes Design!

- bis zu 3 USB-Geräte gleichzeitig ladbar mit 1x USB-C und 2x USB-A Ausgängen
- Eingang USB-C: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Ausgang: USB-A 5V/2A, USB-A QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, USB-C:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Ladedauer: 3 Stunden bei 12V/1.5A
- integrierter LCD-Bildschirm zeigt Ladestatur
- Überlade-, Tiefentladungs- und Kurzschluss-Schutz
- Maße: (B)63,5 x (T)93,8 x (H)23 mm
- **Lieferumfang:** Mobiler Zusatzakku, 300 mm langes Ladekabel und Bedienungsanleitung

#### Anwendungsbeispiele:

- zum Aufladen von Smartphones oder Tablet-PCs
- zum Laden von bis zu 3 Geräten gleichzeitig



Mobiler Zusatzakku, 10.000 mAh, 3 x USB, 1 QC Schnelllade-Port



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

| Produkt            | Ausführung | Kapazität  | Farbe   | VE | Hersteller-<br>Nummer | Bestell-<br>Nummer |
|--------------------|------------|------------|---------|----|-----------------------|--------------------|
| Mobiler Zusatzakku | 3 x USB    | 10.000 mAh | schwarz |    | PA0193                | 11116644           |