LogiLink

4K/60 Hz HDMI Splitter, Downscaler, EDID, 2-fach - Metallgehäuse

Die Downscale-Funktion ermöglicht die gleichzeitige Nutzung verschiedener Auflösungen auf den Displays

• Eingang: 1 x HDMI-A Kupplung / 1 x USB-C Kupplung
• Ausgang: 2 x HDMI-A Kupplung
• konform zu HDMI 2.0 mit einer Bandbreite von 6.0 Gbit/s bei 600 MHz pro Leitung (18 Gbit/s gesamt)
• unterstützt bis zu UHD 4K/60 Hz mit YUV 4:4:4 und Full 3D
• unterstützt 36 bit Deep Color (12 bit pro Kanal)
• unterstützt HDCP 2.2
• unterstützt 2 EDID-Modi (Downscaler und Copy), DDC, HDR, CEC und Downscaler Funktionalität
• Unterstützung von unkomprimiertem Audio wie LPCM 7.1
• unterstützt komprimierte Audiodaten wie DTS, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD)
• Stromversorgung über USB-Kabel (5 V/ 1 A /5 W)
• Plug-and-play - keine Treiberinstallation nötig
• Metall-Gehäuse
• Lieferung inkl. USB-C Kabel (5V/1A) mit 750 mm Länge

Anwendungsbeispiele:
- verteilt das Signal des HDMI-Gerätes auf bis zu 2 Bildschirme, Fernseher oder Beamer in Ultra HD Auflösung inklusive EDID-Management
- ideale Lösung für Anwendungen wie z.B. für Produktdarstellungen in Büro-/Geschäftsräumen, auf Messeständen, in Schaufenstern, Wartezimmern, Gastronomie, etc.
- als auch im privaten Bereich (Heimkino) einsetzbar



4K/60 Hz HDMI Splitter



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	VE	Herstellernummer	Bestellnummer
4K/60 Hz HDMI Splitter, Downscaler, EDID	HDMI	2	schwarz		HD0066	11118471

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH

Erstellt: 4.11.26